

Growatt ShineLink-X



- Makkelijke kabelvrije installatie
- Tot 1 maand ingebouwde data opslag
- Automatische IP-adressering plug-and-play
- Tot 8 inverters ondersteund
- Online monitoring en updates



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O



www.ginverter.com

Communicatie

Rf433	ja
Rf433(in vrije veldomstandigheden)	Up to 120 m
Rf433(twee muren blokkeren)	20 m

Voedingen

Energieverbruik	<2W standby, <5W peak
Netspanning ingangsspanning	196V~250V
AC ingangsfrequentie	50/60Hz

Algemene gegevens

Afmeting (L / B / H)	105/85/26mm
Gewicht	< 1kg
Montage opties	Tafelblad / wandmontage
IP-Code	IP30
Status weergave	LED
Omgevingstemperatuurbereik	-20 to 65 °C
Vochtigheid	0-95% (niet-condenserend)
Grafische gebruikersinterface	Android/iOS APP
Online firmware-upgrades	ja
Max. aantal te bewaken apparaten	8(RF433)
Garantie	1 jaar

CE